

Klopboor- en schroefmachine 18 V

DHP486RT3J

Accu klopboor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 3x
BL1850B + DC18RC + MAKPAC



18V LXT BL DC18RC XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0 Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min ⁻¹
Blokkeerkoppel	125 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	76 mm
Maximale boordiameter steen	16 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a _h)	≤2,5 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Dankzij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- Zijhandgreep laat toe het hoge koppel van de machine uitstekend te beheersen.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen voor een optimale controle van de inschroefdiepte, plus boorstand.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die

EAN 0088381739634

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

122576-8

diepteanslag



127701-6

Handgreep



195584-2

Snellader DC18RC



197280-8 (3x)

Li-ion accu BL1850B



346449-3

Draaghaak



763248-2

automatische boorkop 1/2" 1,5-13



763252-1

automatische boorkop 1/2" 1,5-13



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



■ Optionele accessoires

122C01-7

Handgreep



195584-2

Snellader DC18RC



197280-8

Li-ion accu BL1850B



197288-2

TWINPACK BL1850B



197624-2

POWERPACK BL1850B

